BRON POWERBOX 900
LA PRISE SECTEUR MOBILE



broncolor
VISATEC

La possibilité de travailler confortablement en extérieurs avec un équipement de studio Puissance maximale de 900 J (flash) ou 450 W (continu)

Un flash professionnel sur une plage très éloignée à Hawaii ou dans le désert de Gobi loin de tout réseau électrique? Pas de problème avec la nouvelle Powerbox 900. Approvisionnement électrique indépendant du réseau à partir d'un accumulateur à base de gel. Une énergie de 900 J est disponible. Elle offre par exemple la possibilité de connecter 3 flashes compacts chacun de 300 J (mais sans lumière de mise au point).
En connectant seulement un appareil de 300 J, 240 éclairs à pleine puissance et environ un peu plus de 2900 (dépend de l'appareil) éclairs à puissance minimale peuvent être déclenchés. En travaillant avec la lumière de mise au point allumée, le nombre de flashes diminue en proportion.

Imprimé en Suisse 09/08 D6067.XX

Powerbox 900 – Particularités et avantages

- Contrôle automatique de la tension
- Rendement élevé
- Contrôle de la sous-tension et de la surtension
- Léger
- Fréquence stable de 50 Hz respectivement 60 Hz
- Protection en cas de court-circuit
- Fonction d'aide au démarrage pour des applications utilisant un fort courant de charge

DONNÉES TECHNIQUES	**Powerbox avec la sangle de transport** | 56.302.00
Puissance d'éclair / alimentation	max. 900 J (flash) / max. 450 W (continu)
Prises de raccordement	1 pour la recharge de l'accumulateur, 1 pour la sortie utilisateur
Répartition de la puissance	suivant l'utilisation, 900 J au maximum
Valeurs de raccordement pour appareils VISATEC et broncolor	Powerbox 230 V – appareils avec 200-240 V / 50 Hz
Eléments de commande	LED
Nombre de flashes par charge	Dépend de la consommation électrique, du niveau de charge de l'accumulateur (sans lumière de mise au point)
Dimensions	215 x 140 x 205 mm
Poids	6,5 kg
Ensemble livré	Powerbox 900, sangle de transport, câble réseau, accumulateur avec câble réseau, mode d'emploi
Nombre de flashes	Dépend de la puissance du flash compact utilisé
Durée de rechargement de l'accumulateur	env. 2.5 h en charge rapide env. 3 h en charge normale

broncolor
VISATEC

Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil
www.bron.ch